

DIE VERSTECKDOSE® MIT DEM

Friends of Hue Schalter



PUSH TO OPEN

Die Versteckdose® ist mit einem beweglichen Schalter mit innovativer Öffnungsunterstützung verdeckt.



HUE SYSTEMFUNKTIONEN

AN TASTEN BEDIENEN

Alle vier Schaltpunkte können mit der Hue App frei mit Lichtsteuerfunktionen konfiguriert werden.



BATTERIEFREIE FUNKTECHNOLOGIE

Jeder Tastendruck erzeugt die für die Funkübertragung in das Hue System nötige Energie – ganz ohne Batterien.



DIE VERSTECKDOSE®


NACHRÜSTUNG AUF EINEM BESTEHENDEN LICHTSCHALTER

Nutzen Sie die Kabel ihres bisherigen Lichtschalters für eine zusätzliche Steckdose! Prüfen Sie vorab, ob an ihrem Lichtschalter diese Installationsvoraussetzungen gegeben sind:


Eine Unterputzdose mit mind.
47 mm Tiefe




Eine Verkabelung, die für eine Schutzkontakt-Steckdose geeignet ist:



2 HAUSSTROMKABEL MIT JE 3-5
ADERN – OHNE ANPASSUNGEN
DIREKT NACHRÜSTBAR!



1 HAUSSTROMKABEL MIT 3-5 ADERN
– MIT KLEINER ANPASSUNG IN DER
ABZWEIGDOSE NACHRÜSTBAR!




> 2 HAUSSTROMKABEL MIT JE 3-5
ADERN – MIT ANPASSUNGEN
NACHRÜSTBAR.

Weitere Details zu den Installationsvoraussetzungen und zur Installation der Versteckdose® finden Sie unter: www.dieversteckdose.de/support

Bitte beachten Sie:
Die Installation erfordert eine Elektrofachkraft!

Diese Verkabelungsformen sind nicht geeignet:



KLINGELDRAHT STATT HAUSSTROM-
KABEL – FÜR 230 V UNGEEIGNET!



HAUSSTROMKABEL MIT NUR
2 ADERN – SCHUTZLEITER FEHLT!

PHILIPS HUE AN TASTEN BEDIENEN

Hue Lampen mit der Hue Bridge steuern Der Friends of Hue Schalter der Versteckdose® schaltet und steuert die Lampen des Beleuchtungssystems Philips Hue. Dazu benötigt wird die Hue Bridge (V2).



Konfiguration der Tasten Die vier Schaltpunkte der Tasten werden mit der Hue App (ab Version 3.2) konfiguriert. Die Hue App steht für Android / iOS kostenlos zum Download bereit.



- An/Aus Schalten
- Dimmen
- Farbwechsel
- Lichtszenen aufrufen

SPEZIFIKATIONEN

Schutzkontakt-Steckdose

- für Steckertyp F mit doppelter Erdung
- 220-250 V AC, 50-60 Hz, 16 A
- IP20 zur Innenanwendung
- Anschlussleistung (max.): 3.680 W
- zur Montage auf Unterputzdose nach DIN 49073 (60 mm Öffnung, 46 mm Tiefe)
- integrierter Kinderschutz (Nur wenn ein Stecker gleichmäßigen Druckkontakt auf beide Öffnungen ausübt, federt der Verschluss zurück.)
- Gehäuse: Kunststoff, weiss glänzend
- Zertifizierungen: CE, RoHS, VDE0620-1, EN60950-1

Push-to-open-Rahmen


- mit mechanischer Öffnungsunterstützung
- Kunststoff weiss
- optional mit separatem Zubehör verriegelbar

Friends of Hue Schalter

- mit 4 konfigurierbaren Tasten
- Frequenzband 2.400 bis 2.483,5 MHz
- Lebensdauer 50.000 Klicks
- bis zu 25 FoH-Schalter pro Bridge (inkl. anderer Hue Schalter)
- Funkreichweite 15 bis 30 m
- batteriefreie Funktechnik
- Zigbee Light-Link Protokoll IEEE 802.15.4

Abmasse

- Höhe 100 / 164 mm (geschlossen / offen)
- Breite 100 mm
- Tiefe 16 / 25 mm (Rahmen / Schalterwippe)



Artikelnummer

VS02-01010000

Verpackungsinhalt

- 1 x Push-to-Open-Rahmen mit FoH-Schalter
- 1 x Schutzkontakt-Steckdose für Steckertyp F
- 1 x Installationsanleitung



Service

Tel. 04194 9881150 (kostenlos aus dt. Festnetz)
Mail hotline@dieversteckdose.de
www.dieversteckdose.de

TCS TürControlSysteme AG

Geschwister-Schöll-Str. 7
D-39307 Genthin

Die Versteckdose® - eine Marke der TCS AG.

Patentiert unter EPA-Nr. 3079209

Hue, Friends of Hue, and all related logos are trademarks of Signify Holding. Philips is a trademark of Koninklijke Philips N.V.