

**Leuchtenart:** Wandleuchte

**Leuchtenbezeichnung:** 1804 / 1805

**Schutzart:** IP 23

**Anwendung:** Wandleuchte für eine Allgebrauchsglühlampe  
bzw. für eine energiesparende Leuchtstofflampe,  
für den Außen- und Innenbereich.

**Leuchtmittel:** 1 Stück Allgebrauchsglühlampe A 60 max. 75 W, E27 Sockelung

alternativ: 1 Stück Kompakt-Leuchtstofflampe TC-D SE bzw. TC-TSE, E27 Sockelung

Osram:	Dulux EL	8-21 W	bis 1200 lm
Philips:	PL E/C	9-21 W	bis 900 lm
	PL E/T	15-23 W	bis 1500 lm

**Konstruktion:** Leuchte bestehend aus:  
Aluminiumguß  
Kathedralglas, klar  
2 Befestigungslöcher  $\varnothing 6$  mm im separatem Wandschild, Abstand 60mm  
Anschlußklemme 2 x 2,5mm<sup>2</sup>  
Schutzleiterklemme  
Fassung E 27  
Schutzart IP 23  
Abgedeckt und regengeschützt  
Schutzklasse 1  
CE - Konformitätszeichen

**Montage:**

Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten.  
Die beiden im Montage-Set befindlichen Sechskant-Messingschrauben in die dafür vorgesehenen Bohrungen im Wandschild in waagerechter Ausrichtung fixieren. Netzanschlußleitung durch die vorhandene Kabeldurchführungsstülpe ziehen und mit Lüsterklemme verbinden. Wandschild mit beigefügtem Befestigungsmaterial am Untergrund anschrauben.  
(Wandschild – Kennzeichnung beachten).  
Klemme mit internem Verbindungskabel anschließen und an vorgesehener Stelle im Wandschild fixieren. Schutzleiteranschluß am Leuchtengehäuse herstellen.  
Leuchtenarmatur über die beiden Messingschrauben schieben und mit Hilfe der beiden Hutmuttern mit Wandschild verschrauben. Hutmuttern am Leuchtendach lösen und dieses abnehmen und Glasscheiben einsetzen.

**Leuchtmittelwechsel – Wartung:**

Leuchte spannungsfrei schalten!  
Leuchtendach abnehmen und Leuchtmittel einsetzen. Glasscheiben säubern.

**Hinweis:** Nur lösungsmittelfreie Reinigungsprodukte verwenden!

