

Vielen Dank für Ihren Einkauf!
Sie haben ein hochwertiges Qualitätsprodukt von LCD erworben.

Lieferumfang:

- Leuchtgehäuse, inkl. LED
- Montagekit (2 Schrauben, 2 Dübel, 2 Dichtungsscheiben, Inbusschlüssel SW 2,0, 4 Abstandshalter zur optionalen Aufputzmontage)

Benötigtes Werkzeug:

- Inbusschlüssel SW 2,0
- Bohrmaschine
- Schlitzschraubendreher

Montage:

1. Lösen Sie die untere Schraube mit dem Inbusschlüssel. Nehmen Sie nun die Wandplatte ab. Setzen Sie daraufhin den innenliegenden Schalter auf die gewünschte Lichtfarbe.

- 3000 Kelvin = warm-weiß
- 4000 Kelvin = neutral-weiß
- 5000 Kelvin = kalt-weiß

2. Halten Sie daraufhin die Wandplatte an die Wand und zeichnen Sie die zwei Bohrlöcher an. Bohren Sie nun beide Löcher in die Wand und setzen Sie die mitgelieferten Dübel ein. Vorsicht, die mitgelieferten Dübel sind nicht für alle Wände geeignet!

3. Durchstoßen Sie die Gummidichtung mit einem spitzen Gegenstand (z. B. Schraubendreher). Bitte verwenden Sie hierzu kein Messer, die entstandenen Schlitzlöcher können weiter aufreißen und Undichtigkeit verursachen! Ziehen Sie jetzt das Anschlusskabel durch die Gummidichtung. Setzen Sie anschließend zuerst jeweils eine Dichtungsscheibe zwischen Schraube und Wandplatte und schrauben Sie diese daraufhin an der Wand fest.



4. Schließen Sie nun die drei Kabel an die vorgesehene Klemme in der Leuchte an. Dabei ist wichtig darauf zu achten, dass alle Adern in die richtige Öffnung geklemmt werden. Die Erdung (grün-gelbes Kabel) muss in die mittlere Öffnung geklemmt werden. Die beiden anderen Adern müssen in die äußeren Öffnungen geklemmt werden. Vor dem Anklemmen muss bei jedem Kabel ein Stück der Isolierung entfernt werden, allerdings nicht mehr als ein Zentimeter. Um die Adern sicher in den vorgesehenen Buchsen zu befestigen, müssen die Schrauben in der Klemme ein

Stück gelöst werden. Jetzt kann die Ader eingeführt und die Klemme anschließend wieder sicher zugeschraubt werden. Vorsicht, die Adern des Kabels müssen bis zur Isolierung in die vorgesehene Buchse eingeführt werden!

5. Stecken Sie jetzt den Leuchtenkorpus auf die Wandplatte und befestigen Sie diese unten wieder mit der Schrauben. Achten Sie darauf, dass die innen liegenden Kabel nicht zwischen Wandplatte und Leuchtenkorpus eingequetscht werden.

Elektrische Bauteile dürfen nur von Elektrofachpersonal installiert werden!

Für die Installation und den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten. Die LED-Lampen sind elektronische Geräte und damit empfindlich gegen Überspannung. Aus diesem Grund empfiehlt LCD den Einbau eines Überspannungsschutzes (SPD) um die Gefahr einer Beschädigung zu vermeiden. Wir weisen ausdrücklich nochmals darauf hin, dass unsere Leuchten nicht seewasser- bzw. chlorwasserbeständig sind.

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse G.



Montageanleitung für Up & Down Wandleuchte Typ 5155 und 5156

Nur für die Wandmontage

Leuchtmittel Typ 5155:
2x4 W, LED
ca. 3000/4000/5000
Kelvin, 500-1010 lm

Leuchtmittel Typ 5156:
2x9 W, LED
ca. 3000/4000/5000
Kelvin, 1150-2700 lm



Typ 5155



Typ 5156