

Deutsch



Anleitung vor der Montage und der Inbetriebnahme sorgfältig lesen!



Anleitung dem Kunden zur Aufbewahrung übergeben!



Unter www.erco.com/download ist stets die aktuelle Produktdokumentation zu finden.

Lieferumfang

- Leuchte
- Netzteil mit 2 Steckdosenadaptern

Sicherheitshinweise

- Lassen Sie Kinder und Personen mit eingeschränkten körperlichen oder geistigen Fähigkeiten, die nicht in der Lage sind die Leuchte sicher zu bedienen, nicht unbeaufsichtigt an die Leuchte, das Netzteil oder die Adapter gelangen.
- Nehmen Sie keine Änderungen am Netzteil oder an der Leuchte vor, da ansonsten die Gewährleistung erlischt.



Warnung! **Stromschlaggefahr!**

- Verwenden Sie die Leuchte nur in trockenen und beheizten Innenräumen.
- Öffnen Sie niemals das Netzteil oder die Leuchte. Es gibt keine austauschbaren Bauteile im Inneren der Leuchte oder des Netzteils.
- Bei Beschädigungen am Gehäuse, am Adapter oder an der Leitung das Netzgerät nicht benutzen und gegen ein Originalnetzgerät austauschen.



Warnung! **Unfallgefahr!**

Verhindern Sie, dass die festmontierte Leuchte als Haltegriff benutzt wird. Dieses Risiko besteht beispielsweise, wenn die Leuchte im Bereich von Verkehrswegen und Stufen oder Treppen eingesetzt wird.



Vorsicht! **Brandgefahr!**

- Verwenden Sie die Leuchte nur mit dem mitgelieferten Netzteil.
- Verwenden Sie das Netzteil nicht für andere Geräte oder Leuchten.

Reparatur

Sie können die LEDs nicht auswechseln. Senden Sie im Schadensfall Leuchte und Netzteil zur Reparatur ans Werk.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Verwenden Sie die Leuchte nur in trockenen und beheizten Innenräumen.
- Die Leuchte nur in Tischplatten mit einer Stärke von 10-40mm montieren. Der Abstand zum Rand hängt von dem Material und der Festigkeit der Tischplatte ab. Diese vor der Montage überprüfen gegebenenfalls mit dem Hersteller der Tischplatte abstimmen.
- Vermeiden Sie es, die Leuchte in

unmittelbarer Nähe von Heizquellen zu benutzen.

Leuchte montieren


1. Ermitteln Sie hinsichtlich der gewünschten Ausleuchtung der Arbeitsfläche die optimale Position der Leuchte auf dem Schreibtisch.
 2. Erstellen Sie eine Öffnung in der Tischplatte (Bild 1).
 3. Entfernen Sie die Mutter vom Leuchtenfuß und stecken die Leuchte in die Öffnung, dabei die Markierung in die gewünschte Abstrahlrichtung bringen (Bild 2).
 4. Befestigen Sie die Leuchte mit der Mutter. Der notwendige Drehmoment hängt von Material und Art der Tischplatte ab.
- Um Beschädigungen an der Leuchte zu vermeiden die Mutter mit einem Maulschlüssel gehalten (Bild 3)!
5. Wählen sie den für Ihre Steckdose passenden Adapter aus und stecken ihn auf das Netzteil (Bild 4).
 6. Stecken Sie den Klinkenstecker des Netzteils an der Unterseite des Leuchtenfußes in die Leuchte (Bild 5).
 7. Stecken Sie das Netzteil in eine Netzsteckdose. Sorgen Sie dafür, dass die Leitung keine Stolperfalle bildet.

Leuchte drehen

Sie können die Leuchte von der Markierung aus 90° in jede Richtung drehen (Bild 5).

Leuchte schalten und dimmen

Die Leuchte verfügt über 2 Tasten, mit denen Sie die Leuchte schalten und dimmen können (Bild 5).



Schalten

An: obere Taste kurz drücken
Aus: untere Taste kurz drücken



Dimmen

Heller: obere Taste lang drücken
Dunkler: untere Taste lang drücken
Ganz hell: obere Taste 2x drücken
Ganz dunkel: untere Taste 2x drücken

Leuchte reinigen

- Trennen Sie das Netzteil vor dem Reinigen von der Stromversorgung.
- Die Reinigung ist mit einem angefeuchteten, weichen Tuch und einem handelsüblichen pH-neutralen, alkoholfreien, nicht scheuernden Reiniger vorzunehmen.

Entsorgung

Die Leuchte darf gemäß der EU-Richtlinie-WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) nicht über den unsortierten Müll entsorgt werden. Sie muss der jeweiligen lokalen Einrichtung für die Entsorgung bzw. das Recycling von Elektronikprodukten zugeführt werden.