

**Leuchtenart:** Wandleuchte

**Bezeichnung:** 1818 / 1819

**Schutzart:** IP 23

**Anwendung:** Wandleuchte  
für den Außen- und Innenbereich.

**Leuchtmittel:** 1 Stück Allgebrauchslampe QA 55, E 27 Sockelung  
z.B. Osram : HAL SST CLA 57 W  
Philips : ECO CLASSIC 53 W

alternativ: 1 Stück LED-Retrofit , max.15 W

**Konstruktion:**

Leuchte bestehend aus:

Aluminiumguß

Kathedralglas, klar

2 Befestigungslöcher  $\varnothing 6 \times 12\text{mm}$  im separatem Wandschild,

Abstand 60mm

Anschlußklemme  $2 \times 2,5\text{mm}^2$

Schutzleiterklemme

Fassung E 27

Schutzart IP 23

Abgedeckt und regengeschützt

Schutzklasse 1

CE - Konformitätszeichen

**Montage:**

Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten.

Die beiden im Montage-Set befindlichen Sechskant-Messingschrauben in die dafür vorgesehenen Bohrungen im Wandschild in waagerechter Ausrichtung fixieren. Netzanschlußleitung durch die vorhandene Kabeldurchführungsstülpe ziehen und mit Lüsterklemme verbinden. Wandschild mit beigegefütem Befestigungsmaterial am Untergrund anschrauben (Wandschild – Kennzeichnung beachten).

Klemme mit internem Verbindungskabel anschließen und an vorgesehener Stelle im Wandschild fixieren. Schutzleiteranschluß am Leuchtengehäuse herstellen.

Leuchtenarmatur über die beiden Messingschrauben schieben und mit Hilfe der beiden Hutmuttern mit Wandschild verschrauben.

**Leuchtmiteleinsetzung / -wechsel - Wartung:**

Leuchte spannungsfrei schalten!

Hutmuttern am Leuchtendach lösen. Glasscheiben säubern und einsetzen. Leuchtmittel einsetzen.

Nur lösungsmittelfreie Reinigungsprodukte verwenden!

