

Leuchtenart: Mastleuchte

Leuchtenbezeichnung: 4137

Schutzart: IP 23

Anwendung: Mastleuchte für eine Allgebrauchsglühlampe bzw. für eine energiesparende Leuchtstofflampe, für den Außen- und Innenbereich.

Leuchtmittel: 1 Stück Allgebrauchsglühlampe A 60 max. 75 W, E 27 Sockelung

alternativ: 1 Stück Kompakt-Leuchtstofflampe TC-DSE bzw. TC-TSE, E 27 Sockelung

Osram:	Dulux EL	8-21 W	bis 1200 lm
Phillips:	PL E/C	9-21 W	bis 900 lm
	PL E/T	15-23 W	bis 1500 lm

Konstruktion:

Leuchte bestehend aus:
 Aluminiumguß
 Glasscheiben, klar
 Bodenmontageplatte mit Anschlußklemme 3 x 2,5mm²
 3 Befestigungslöcher 9x15 mm, 120° versetzt auf Teilkreis Ø120mm
 Schutzleiteranschluß
 Fassung E 27
 Schutzart IP 23
 Abgedeckt und regengeschützt
 Schutzklasse 1
 CE - Konformitätszeichen

Montage:

Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten.
 Nach Lösen der drei Gewindestifte am unteren Ende des Mastes wird die Bodenmontageplatte sichtbar. Das Anschlußkabel durch die Bodenmontageplatte ziehen und diese auf einem bauseits zu erstellenden Fundament oder einem werkseitig lieferbaren Erdsockel (690010) befestigen. Schutzleiterverbindung sowie elektrischen Anschluß an der Klemme herstellen. Nach dem Verdrahtungsvorgang die Schutzkappe wieder über die Klemme stülpen.

Hinweis:

Die Unterkante der Leuchte darf nicht tiefer liegen als die Oberkante des Bodenbelages und muß frei von Erde, Mulch o.ä. Materialien sein.

Bei Montage auf einem Fundament bitte beachten:
 Feuchter Beton kann stark alkalisch sein und darf nicht dauerhaft mit der Leuchte in Kontakt kommen. Wir empfehlen für den Montagebereich eine Drainage sowie einen Isolieranstrich für die Montagefläche des Fundamentes.

Leuchtmittelwechsel –Wartung:

Leuchte spannungsfrei schalten!
 Leuchtdach abschrauben, Leuchtmittel einsetzen.

Nur lösungsmittelfreie Reinigungsprodukte verwenden!

