

Vielen Dank für Ihren Einkauf!  
Sie haben ein hochwertiges Qualitätsprodukt von LCD erworben.

### Lieferumfang:


- Leuchtgehäuse
- Montagekit (2 Schrauben, 2 Dübel,  
2 Dichtungsringe, 2 Unterlegscheiben,  
Inbusschlüssel SW 2,0)

### Benötigtes Werkzeug:

- Inbusschlüssel SW 2,0
- Bohrmaschine
- Schlitzschraubendreher

### Montage:

1. Lösen Sie zunächst die zwei Schrauben, die sich seitlich an der Leuchte befinden. Nehmen Sie vorsichtig die Wandplatte ab.
2. Halten Sie daraufhin die Wandplatte an die Wand und zeichnen Sie die zwei Bohrlöcher an. Bohren Sie nun beide Löcher in die Wand, setzen Sie die mitgelieferten Dübel ein. Vorsicht, die mitgelieferten Dübel sind nicht für alle Wände geeignet!
3. Durchstoßen Sie die Gummidichtung mit einem spitzen Gegenstand (z. B. Schraubendreher). Bitte verwenden Sie hierzu kein Messer, die entstandenen Schlitzte können weiter aufreißen und Undichtigkeit verursachen! Ziehen Sie jetzt das Anschlusskabel durch die Gummidichtung. Setzen Sie anschließend zuerst jeweils einen Dichtungsring und dann eine Unterlegscheibe zwischen Schraube und Wandplatte und schrauben Sie diese daraufhin an der Wand fest.
4. Schließen Sie nun die drei Adern an die vorgesehene Klemme in der Leuchte an. Dabei ist wichtig darauf zu achten, dass alle Adern in die richtige Öffnung geklemmt werden. Die Erdung (grün-gelbes Kabel) muss in die mittlere Öffnung geklemmt werden. Die beiden anderen Adern müssen in die äußeren Öffnungen geklemmt werden. Vor dem Anklemmen muss bei jedem Kabel ein Stück der Isolierung entfernt werden, allerdings nicht mehr als ein Zentimeter. Vorsicht, die Adern des Kabels müssen bis zur Isolierung in die vorgesehene Buchse eingeführt werden!
5. Setzen Sie nun passende Leuchtmittel (Sockel GU10) mit maximal 7 Watt in die Leuchte ein.
6. Stecken Sie jetzt den Leuchtenkorpus auf die Wandplatte und befestigen Sie die beiden Teile wieder mit den zwei Schrauben. Achten Sie aber darauf, dass die innen liegenden Kabel nicht zwischen Wandplatte und Leuchtenkorpus eingequetscht werden.



**Elektrische Bauteile dürfen nur von Elektrofachpersonal installiert werden!**  
**Für die Installation und den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten. Wir weisen ausdrücklich nochmals darauf hin, dass unsere Leuchten nicht seewasser- bzw. chlorwasserbeständig sind.**



### Montageanleitung Wandleuchte Typ 5160, Typ 5161, Typ 5165 und Typ 5166

Nur für die Wandmontage

**Leuchtmittel Typ 5160 &  
Typ 5165:**  
2×GU10 7 W

**Leuchtmittel Typ 5161 &  
Typ 5166:**  
1×GU10 7 W



Typ 5160



Typ 5161



Typ 5165



Typ 5166