

**Leuchtenart:** Mastleuchte

**Leuchtenbezeichnung:** 2032

**Schutzart:** IP 44


**Anwendung:** Mastleuchte für eine Allgebrauchsglühlampe bzw. für eine energiesparende Leuchtstofflampe, für den Innen - und Außenbereich

**Leuchtmittel:** 1 Stück Allgebrauchsglühlampe A 60 max. 75 W, E27 Sockelung

alternativ: 1 Stück Kompakt-Leuchtstofflampe TC-D SE bzw. TC-TSE, E27 Sockelung

Osram:	Dulux EL	8-21 W	bis 1200 lm
Philips:	PL E/C	9-21 W	bis 900 lm
	PL E/T	15-23 W	bis 1500 lm

**Konstruktion:** Leuchte bestehend aus:  
 Aluminiumguß und Alu-Rohr  
 Opalglas  
 Anschlußklemme 3 x 2,5mm<sup>2</sup>  
 Leuchtenfuß mit 3 Befestigungslöcher ø8 mm,  
 120° versetzt auf Lochkreis ø120mm  
 Montage auf einem bauseitig vorhandenen Fundament  
 Schutzleiteranschluß  
 Fassung E 27  
 Schutzart IP 44  
 Spritzwassergeschützt  
 Geschützt gegen feste Fremdkörper größer als 1mm  
 Schutzklasse 1  
 CE - Konformitätszeichen



**Montage:**

Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten.

Innerhalb des Mastfußes elektrischen Anschluß und Schutzleiteranschluß an "fliegender" Klemme vornehmen. Den Leuchtenfuß mit Hilfe von drei Schrauben auf ein bauseitig zu erstellendes Fundament befestigen.

**Hinweis:**

Die Unterkante der Leuchte darf nicht tiefer liegen als die Oberkante des Bodenbelages und muß frei von Erde, Mulch o.ä. Materialien sein.

Bei Montage auf einem Fundament bitte beachten:

Feuchter Beton kann stark alkalisch sein und darf nicht dauerhaft mit der Leuchte in Kontakt kommen.

Wir empfehlen für den Montagebereich eine Drainage sowie einen Isolieranstrich für die Montagefläche des Fundamentes.

**Leuchtmiteleinsetzung / -wechsel - Wartung:**

Die zwei Linsenkopfschrauben unterhalb des Spitzdaches lösen, Glas abnehmen.

Leuchtmittel in die Fassung einsetzen und Dach wieder aufschrauben.

Nur lösungsmittelfreie Reinigungsprodukte verwenden!