



SLC LED-DRIVER CC 180MA 6,5W 20-38VDC DALI

Konstantstrom-DALI-Treiber für OneSoft & One360 Downlights.
Voreinstellung auf 180mA Ausgangsstrom.

Technische Daten	
Produktnummer	SLC1136
Überspannungsschutz	Ja
CE	Ja
DALI-Version	DALI
Überhitzungsschutz	Ja
Kurzschlusschutz	Ja
Außenfarbe	Weiss
ENEC	Ja
Dimmung DALI	Ja
Schutzart (IP)	IP20
Anzahl Dali-Adressen	1
EMC	Ja
SELV	Ja
DALI-Typ	DT6
RoHs	Ja
Dimmschnittstelle	DALI DT6
Flicker free	Ja
Erwartete Lebensdauer (Stunden) (Ta 45°C)	50000
Schutzklasse	II
Tc (°C)	80 °C
Betriebstemperatur	-20°C ~ +45°C
Gehäuse	Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom	Ja
Dimming method	Pulsbreitenmodulation (PWM)
Eingang	
Frequenzbereich (Hz)	[50,60] Hz
Eingangsspannung (V)	[100,240] V
Leistungsfaktor	0.9
Einschaltstrom (A)	0.25 A
Ausgang	
Mono	Ja



23.09.2020

Änderungen und Druckfehler vorbehalten

Ausgangsspannung	20 - 38 V
Ausgangsleistung	5.5 - 10.5 W
Anzahl der LED-Ausgangskanäle	1
Maximale Ausgangsleistung (W)	10.5 W
Art des Ausgangsstroms	Konstantstrom (CC)
Ausgangsstrom	150 - 350 mA
Maximaler Ausgangsstrom (A)	0.35 A
Montage	
Ausführung	statisch
Breite	59.06 mm
Höhe	29.73 mm
Länge	105.5 mm