

**Achtung,**  
unbedingt vor Montage lesen!

# Anschluß-, Sicherheits- und Gebrauchshinweise

**Vielen Dank für den Kauf eines unserer Produkte und das damit entgegen gebrachte Vertrauen!**

Mit dem Kauf dieser Busch-Leuchte haben Sie ein Qualitätsprodukt erworben. Leuchten Busch Produkte sind jederzeit auf dem neuesten technischen Stand und erfüllen sämtliche gängigen Sicherheitsstandards. Auf die Verarbeitungsqualität wird vom Rohteil bis zur Fertigstellung strengstens geachtet. Anschließend wird die Leuchte zusätzlich noch einer technischen und optischen Qualitätsprüfung unterzogen. Damit sind alle Voraussetzungen erfüllt, damit Sie lange Freude an der neu erworbenen Leuchte haben.

**Ihr Leuchten Busch Team**

## Allgemeine Hinweise:

- Diese Anleitung ist vor Gebrauch oder Montage sorgfältig durchzulesen.
- Für Schäden und Folgeschäden, die aus der Nichtbeachtung der aufgeführten Hinweise, baulichen Veränderungen, aus nicht bauartgerechter Verwendung sowie auf grobe Fahrlässigkeit, wie z.B. die Verwendung ungeeigneter Leuchtmittel, zurückzuführen sind, kann keine Haftung übernommen werden. Weiterhin erlischt der Garantieanspruch.
- Reklamationen können nur mit original Kassenbeleg/Rechnung sowie möglichst in Originalverpackung bearbeitet werden. Für Transportschäden bei Rücksendungen kann der Hersteller nicht aufkommen.

## Montage- und Sicherheitshinweise:

- Aus Sicherheitsgründen sollte die Leuchte nur von einer Elektrofachkraft montiert werden.
- Vor jeder Arbeit an der Leuchte ist der **Strom abzuschalten**. Wenn Arbeiten am Anschluß vorgenommen werden, ist zusätzlich mit Hilfe eines Spannungsprüfers sicherzustellen, dass kein Strom mehr angelegt ist. Bevor der Strom wieder angestellt wird, ist die Arbeit an der Leuchte sowie an deren Anschluß einzustellen. Die Vorschriften der VDE 0100 sind zu beachten. Vor Inbetriebnahme achten Sie bitte unbedingt auf den korrekten und **festen Sitz des Leuchtmittels**. **Verwenden Sie auf keinen Fall Leuchtmittel, die nicht für Ihr Leuchtenmodell vorgesehen sind**. Wenn die Leuchte nicht bereits mit Leuchtmitteln bestückt ist, befindet sich auf der Verpackung ein Hinweis auf das/die geeignete(n) Leuchtmittel in Hinblick auf Bauart und maximal möglicher Lampenleistung. Soweit keine abweichenden Angaben auf der Verpackung vermerkt sind, verwenden Sie Leuchtmittel für 230V Spannung. **Halogenlampen nicht mit bloßen Fingern berühren** bzw. nach Berührung sofort mit weichem Tuch reinigen. Halten Sie Kinder von Leuchten fern, da Leuchte und Leuchtmittel sehr heiß werden können. Der Lampenkolben kann bei Betrieb Temperaturen über 350°C erreichen und darf deshalb nicht berührt werden. Vor dem Wechsel eines Leuchtmittels warten Sie, bis dieses abgekühlt ist.
- Die Montage erfolgt wie in den Abb. 1 – 4 auf der Rückseite dieser Anleitung dargestellt. Ihren Leuchtentyp entnehmen sie bitte dem Verpackungsaufkleber. Bei der Montage ist darauf zu achten, dass die elektrischen Leitungen nicht beschädigt werden.
- Bei Ersatz einer Anschlußklemme dürfen nur solche Klemmen verwendet werden, die der Norm EN 60598 (VDE 0711) entsprechen.
- Zum Anbringen der Leuchte verwenden Sie bitte geeignetes Befestigungsmaterial. Wenn der Leuchte Befestigungen beigelegt sind prüfen Sie bitte, ob dieses Material für Ihren Befestigungsuntergrund geeignet ist. Bei Leuchten, die grundsätzlich für den Wohnraum konzipiert sind, wird bei Verwendung in Feuchträumen keine Haftung oder Garantie übernommen, es sei denn, es befindet sich der ausdrückliche Hinweis einer entsprechenden IP-Klassifizierung auf der Verpackung bzw. auf dem Ursprungszeichen.

Symbolerklärung:



### Mindestabstand zu beleuchteten Gegenständen oder brennbaren Materialien:

Leistung des Leuchtmittels (Lampe) in Watt	Mindestabstand in Metern
bis 100 W	0,5 m
100-300 W	0,8 m
300-500 W	1,0 m

**Pflegehinweis:** Leuchten dürfen nur im ausgeschalteten Zustand gereinigt werden. Reinigen Sie möglichst trocken. Obwohl unsere hochwertigen oberflächenveredelten Leuchten mit einer zusätzlichen Klarlackschicht versehen werden, ist es nicht auszuschließen, daß insbesondere diese veredelten Metalle bei häufigerem Kontakt mit Feuchtigkeit Flecken bilden.

**Benutzen Sie deshalb auf keinen Fall Reinigungsmittel.** Wenn unbedingt nötig, ist allenfalls handelsübliches säurefreies Spülmittel zu verwenden. Bei feuchter Reinigung ist darauf zu achten, dass keine Feuchtigkeit an Anschlüsse oder stromführende Teile gelangt. Die Leuchte muss vor der Inbetriebnahme völlig getrocknet sein. **Leuchtschirme dürfen grundsätzlich nur trocken mit einem Staubtuch gereinigt werden.**