

Smartvest Funk-Sirene

Artikelnummer: 38832 | EAN: 4003318388323

Einsatz und Anwendung

- Erweiterung der Smartvest zur Alarmierung im Innen- und Außenbereich

Technologie

- 2 Jahre Batterielebensdauer
- Meldung an Zentrale bei niedrigem Batteriestand
- Indoor und Outdoor: IP44
- Lautstärke: Off, 85dB, 100 dB
- Signal: nur Optisch, nur Akustisch, Optisch und Akustisch
- Sabotagekontakt (Wandabrisskontakt)
- Betrieb per Batterie oder Netzteil

Technische Daten

Produkt: FUSG35000A Smartvest

Färbung: weiß

Einsatzbereiche: Außen / Innen

Ausführung: Funk-Außensirene

Abmessungen [mm]: (B x L x H) 112 x 122 x 300

Gewicht [g]: 870

Alarmierung: Akustisches Warnsignal

Batterie - max. Batterielebensdauer [a]: 1

Batterie - Typ: C (1,5V)

Bruttogewicht [kg]: 0,19

Verpackungsart: Einzelkarton

Gehäusematerial: Kunststoff

Funk vernetzt: Ja

Max. Luftfeuchtigkeit [%]: 80

Leuchtfarbe: Rot

Leuchtmittel: LED

Nettogewicht [kg]: 0,82

Schalldruck [dB]: 100

Schutzart IP: 44

Kompatibel zu Secvest: Nein

Kompatibel zu Smartvest: Ja

Spannungsversorgung DC [V]: 5

Stromaufnahme [mA]: 200

Sendeleistung: 4,5 dBm

Funkreichweite [m]: (Je nach Installation) 30 - 100

Steckertyp: DC-Stecker: 3,5 x 1,35mm

Funk-Modulation: FSK

Sabotageschutz: Ja

Funkfrequenz [MHz]: 868

Batterie - Batteriebetrieb: Ja



UVP: 149,00 EUR

Max. Betriebstemperatur [°C]: 50
Min. Betriebstemperatur [°C]: -10
Farbe: Weiß
Stromaufnahme Standby [mA]: 0,2
Min. Luftfeuchtigkeit: 10
Lieferumfang 01 Beschreibung: Smartvest Funk-Sirene
Lieferumfang 01 Menge: 1
Lieferumfang 02 Menge: 4
Lieferumfang 03 Menge: 1
Lieferumfang 04 Menge: 1
Lieferumfang 05 Menge: 1
Lieferumfang 02 Beschreibung: Batterie C (1,5V)
Lieferumfang 03 Beschreibung: Netzteil inkl. EU-, AU- und UK-Adapter
Lieferumfang 04 Beschreibung: Kurzanleitung
Lieferumfang 05 Beschreibung: Montagematerial
Batterie - Menge: 4

