

## Smartvest Funk-Öffnungsmelder

Artikelnummer: 38830 | EAN: 4003318388309

### Einsatz und Anwendung

- Erweiterung der Smartvest zur Überwachung von Türen und Fenstern
- Schnelle, kabellose Montage ohne Verdrahten und Bohren, dank Batteriebetrieb
- Detektiert das Öffnen von Fenster oder Türe, ehe die Person im Gebäude ist

### Technologie

- 1 Jahr Batterielebensdauer
- Meldung an Zentrale bei niedrigem Batteriestand
- 1 x CR2032 Batterie
- Sabotagekontakt am Batteriefach auf der Front
- Klebmontage möglich
- Optische Rückmeldung durch blaue LED

### Technische Daten

Produkt: FUMK35000A Smartvest

Färbung: weiß

Einsatzbereiche: Innen

Ausführung: Funk-Öffnungsmelder

Abmessungen [mm]: (B x L x H) 40 x 14 x 71

Gewicht [g]: 30

Anzeige: LED

Batterie - max. Batterielebensdauer [a]: 1

Batterie - Typ: CR2032 (3V)

Bruttogewicht [kg]: 0,092

Verpackungsart: Einzelkarton

Gehäusematerial: Kunststoff

Funk vernetzt: Ja

Max. Luftfeuchtigkeit [%]: 80

Nettogewicht [kg]: 0,03

Kompatibel zu Secvest: Nein

Kompatibel zu Smartvest: Ja

Stromaufnahme [mA]: 15

Sendeleistung: 4,5 dBm

Funkreichweite [m]: (Je nach Installation) 30 - 100

Funk-Modulation: FSK

Sabotageschutz: Ja

Funkfrequenz [MHz]: 868

Batterie - Batteriebetrieb: Ja

Max. Betriebstemperatur [°C]: 40

Min. Betriebstemperatur [°C]: 0

Farbe: Weiß

Stromaufnahme Standby [mA]: 0,005



UVP: 39,95 EUR

Min. Luftfeuchtigkeit: 10

Lieferumfang 01 Beschreibung: Smartvest Funk-Öffnungsmelder

Lieferumfang 01 Menge: 1

Lieferumfang 02 Menge: 1

Lieferumfang 03 Menge: 1

Lieferumfang 04 Menge: 1

Lieferumfang 02 Beschreibung: Batterie CR2032 (3V)

Lieferumfang 03 Beschreibung: Kurzanleitung

Lieferumfang 04 Beschreibung: Montagematerial

Batterie - Menge: 1

