

Datasheet | S60021


SLC Zhaga18 0-10V Schwarz Casambi IP65

Der IP65-Bewegungssensor kombiniert Präsenzerfassung, Tageslichtnutzung, 0–10V-Dimmung und Casambi-Funktechnologie. Der Sensor kann mit 0–10V-Dim-to-Off LED-Treibern betrieben werden, und die Leuchten müssen lediglich an das Stromnetz angeschlossen werden. Das Ergebnis ist höherer Nutzerkomfort und erhebliche Energieeinsparungen, die selbst die anspruchsvollsten Gebäudenergiestandards erfüllen.

Electrical

Input	12-24VDC
Control type	Casambi
Expected lifetime (25°C)	50.000 hours
Operating temperature (Ta)	–20°C - +45°C
Connection type	Zhaga18

Mechanical

IP rating	IP65
Colour	Schwarz

Dimensions

Height	42.7 mm
Diameter	47.4 mm