



## PRODUKTDATENBLATT

### SMART+ WIFI SWITCH MODULE CURTAIN

### White

SMART+ WIFI SWITCH MODULE CURTAIN | Intelligentes Schaltmodul mit WiFi-Technologie zur Einbindung von Rolladenmotoren ins Smart Home System



#### Anwendungsgebiete

- Wo immer nicht-smarte Geräte in ein kompatibles Smart-Home-System integriert werden sollen
- Smart Home im Innenbereich

#### Produktvorteile

- Ermöglicht die Steuerung von konventionellen Vorhang- und Rolladenmotoren
- Kann Smart-Home-Routinen und -Automatisierungen auslösen und ausführen

#### Produkteigenschaften


- Steuerbar mit der SMART+ App (mit Minimum Android 8.0 oder iOS 14.0)
- Kompatibel mit Amazon Alexa und Google Home
- Hohe Schaltleistung: bis zu 4 A Motorlast
- Einfacher Anschluss eines 2-Wege-Auf/Ab-Schalters für Rolläden
- Sehr kompakte Abmessungen ermöglichen den Einsatz auch bei beengten Platzverhältnissen
- Netzwerkprotokoll: WiFi (2,4 GHz)

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennspannung	220...240 V
Nennstrom	8 A
Netzfrequenz	50...60 Hz

Maße & Gewicht



Produktgewicht	30,00 g
Länge	43,00 mm
Breite	18.20 mm
Höhe	38.00 mm

Lebensdauer

Anzahl der Schaltzyklen	40000
-------------------------	-------

Farben & Materialien

Produktfarbe	Weiß
Gehäusematerial	Polycarbonat (PC)

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-10...+40 °C
----------------------------	--------------

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
Anschlussart	Anschlussklemmen
Kompatible Smart-Home-Technologie	Amazon Alexa / Google Assistant

Zertifikate & Standards

Normen	CE / UKCA
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20






TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Für die Steuerung mit der SMART+ App wird ein Handy oder Tablet (mit Minimum Android 8.0 oder iOS 14.0) benötigt

## Sicherheitshinweise

- Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.
- Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.
- Sehr große kapazitive und induktive Lasten können in ungünstigen Fällen zur Zerstörung des Gerätes führen oder die Zahl der Schaltzyklen reduzieren.
- Anzuschließen an einen Sicherungsautomaten (für max. 10 A)

## DOWNLOADS

	Dokumente und Zertifikate	Name des Dokuments
	Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise	SMART WIFI SWITCH MODULE CURTAIN
	Rechtliche Hinweise	Safety insert G11233098
	Konformitätserklärung	SMART WIFI SWITCH MODULE
	Konformitätserklärung UKCA	SMART WIFI SWITCH MODULE
	EU Data Act	SMART WiFi Plugs

## VERPACKUNGSMFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075849983	Faltschachtel 1	28 mm x 78 mm x 117 mm	54.00 g	0.26 dm <sup>3</sup>
4058075849990	Versandschachtel 4	124 mm x 90 mm x 162 mm	269.00 g	1.81 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

## Referenzen / Verweise

- Weitere Informationen und häufig gestellte Fragen (FAQs) unter [www.ledvance.com/consumer/smart/faq](http://www.ledvance.com/consumer/smart/faq)

## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.